

長野県民文化会館 大ホール 照明設備資料

2015.5月現在  
〒380-0928 長野県長野市若里1-1-3  
TEL 026-226-0008 FAX 026-226-1574  
http://www.n-bunka.jp/

客席 - 2,173席(1階席1,321 / 2階席852)  
舞台 - 間口18m 高さ10m 奥行20.7m  
設備容量 - 750KVA 客席容量 - 100A×10・60A×2

調光卓(丸茂電機)マリオネットスター (COMOS可)  
最大コントロールチャンネル数×1,024ch  
プリセットフェーダ×120本 3段  
シーンメモリ×1,000シーン  
チェイスメモリ×100シーン  
サブマスターフェーダ×20本(100ページ)  
サブマスターエンコーダ×20本 パートエンコーダ×10本 他

特電  
下手舞台袖特電 3φ 4W 100V 300A 90Kw  
上手奥動力電源 3φ 3W 200V 125A 37.5Kw

下手音響電源 10口(C型30A)  
上手音響電源 10口(C型30A)

DMX入出力コネクタ  
1階客席上手IN.2回線 舞台上手袖にIN.OUT各2回線

名称	回路数及び容量	備考
UH 6色	71.72.78.63.22.W 18cir/60A(上.中.下)	120灯 1色20灯 QCU500w(6・8・6灯)シート枠(245×205mm)
LH 4色	72.59.22.40 8cir/60A(上.下)	80灯 1色20灯 QCL300w シート枠(245×245mm)
5Bri	5Sus 20cir/T型60A 4cir/A型30A(純直可)	MS×12 C8×12
	5Bo 4色 12cir/30A(切替可 A型)	108灯 1色27灯(6インチ) 白熱200w (9・9・9灯) (W・72・W・78)
4Bri	4Sus 20cir/T型60A 4cir/A型30A(純直可)	MS×18 C8×12 S426(575w)×6
	4Bo 4色 12cir/30A(切替可 A型)	108灯 1色27灯(6インチ) 白熱200w (9・9・9灯) (W・72・W・78)
3Bri	3Sus 20cir/T型60A 4cir/A型30A(純直可)	MS×18 C8×12 S426(575w)×6
	3Bo 4色 12cir/30A(切替可 A型)	108灯 1色27灯(6インチ) 白熱200w (9・9・9灯) (W・72・W・78)
2Bri	2Sus 20cir/T型60A 4cir/A型30A(純直可)	LN×18 C8×12 S426(575w)×6
	2Bo 4色 12cir/30A(切替可 A型)	108灯 1色27灯(6インチ) 白熱200w (9・9・9灯) (W・72・W・78)
1Bri	1Sus 20cir/T型60A 4cir/A型30A(純直可)	LN×18 C8×4
	1Bo 4色 12cir/30A(切替可 A型)	72灯 1色18灯(6インチ) 白熱200w (6・6・6灯) (W・72・W・78)
PS	16cir/T型30A	LN×12 C8×2 ※他に4cir/A型30A(キャットウォーク固定)(純直可)
移動タワー		C8×8 (5m4段吊2基) 2台4色
GAL上下	10cir/A型30A	C8×2
PT上下	10cir/A型30A	C8×10 (2台5色) 7C×10 (2台5色)
TT上下	4cir/A型30A	C8×8 2台4色
CL	1CL 20cir/A型30A	CMQ(1.5Kw)×36 PTS付ERQ-20×2(下・中)
	2CL 12cir/A型40A	CLQ(2Kw)×24 (10インチ) ケノンピン(2Kw)×4(SUPERSOL-XPS-2008SR/e)
FR上下	4FR 3cir/A型4ヶ口60A 1cir/A型30A	CSQ(1Kw)×12 (4台3色) 1cir/A型30A(純直可)
	3FR 4cir/A型4ヶ口60A 2cir/T型30A 2cir/60A型	CSQ(1Kw)×16 (4台4色) S426×2 2cir/A型60A(純直可)(2FRと共通)
	2FR 3cir/A型4ヶ口60A 4cir/T型30A 2cir/60A型	CSQ(1Kw)×12 (4台3色) MS×2(トンテラ) S426×2. PAR 5N×2 2cir/A型60A(純直可)(3FRと共通)
	FC奥 4cir/A型30A 8cir/A型60A(LH)	奥1~4(純直可) 下LH1~4(純直可) 上LH1~4(純直可)
	FC上手 20cir/A型30A 4cir/30A型6ヶ口(60A)	上手1~17(1~4.13~15純直可) 上手31~33(純直可) 上手61~64(純直可)
	FC下手 20cir/A型30A 4cir/30A型6ヶ口(60A)	下手1~17(1~4.13~15純直可) 下手31~33(純直可) 下手61~64(純直可)
ステージ	FC前上手 6cir/A型30A	前C1~2 Foot上手1~4 (仮説7フット×8本上手回路出し 75W×24灯×4色)
	FC前下手 6cir/A型30A	前C1~2 Foot下手1~4 ※オキヒFC1~4と共通
	WC上下 6cir/C型30A	WC1~6 (1~2は純直可)
	花道上下 2cir/T型30A 4cir/A型30A	花道Foot 1~2(T型)(F型60w24灯2色) 花道1~2(純直可) 鳥屋1~2
オケピットFC	4cir/A型30A	OP1~4 ※下FOOT FC1~4と共通
映写室	2cir/A型30A	効果室1~2(純直可)
天反	ダウンライト 2cir/60A	QCO(500w)×8灯[前1列] (2Sus1・2と切替)
	ダウンライト 2cir/60A	QCO(300w)×14・6灯[後2列] (2Sus3・4と切替)
	UH 2cir/60A	UHQ(85w)×30灯2色 (2Sus5・6と切替)

サス・フロア共に 純直/調 切替84回路あり

移動機材(カッコ内数字は倉庫)

器材	数量
LN(1Kw)	8インチ 2
C8(1Kw)	8インチ 16(16)4FR
MS(1Kw)	8インチ 16
S426(575w)	4インチ 15
7C(1Kw)	6インチ (26)
FQ(2Kw)	14インチ 5F(16)
FQ(1.5Kw)	8インチ 12(8)
FQ(500w)	6インチ 8
CEC(500w)	6インチ 6
DF(500w)	6インチ 8
T-1(500w)	4インチ 18
FP(500w)	4インチ 8
1kwPAR	N 28 ※注
1kwPAR	M 16 大・中H
500wPAR	VN 12 共用
500wPAR	M 8
パンチ(500w)	5
仮設フット(75w)	12灯4色 上出8本
ストリップ(100w)	12灯3色 上下各5本
KM-14R(250w) ストロボ	2
ミラーボール 450φ 丸吊型	1
ミラーボール 250φ 楕円置型	1

器材	数量
EPQ (500w)	(6)
EPQ (1Kw)	4(12)
EQS II (1Kw)	RDS 4
EQS (2Kw)	RDS 2
EMOPT-1 マシンSP用変換アダプター	8
EMOPT-2・3・4 マシンSP用変換アダプター	各 2
ディスクマシン(ターレット付)	RDS 2
VS ディスクマシン	6
VS 種板	荒雲・雲・雪 各 2
	雨・炎 4・2
NC 芯なしマシン	5
虹マシン	1
波マシン	500w球×2 6
DREドラムマシン	1
EKMカレイドマシン	RDS 4
ESC-1スライトキャリア	RDS 2
MCCマスキングキャリア	6
MADマスキングアダプター	18
SDA-8	6
SDA-10・12・16・20	各 4
OL-4・6・8	RDS 各 2

器材	数量
ロースタ	スポット付 12
ハイスタ	スポット付 12
ロースタ	三叉 12
ロースタ	キャスト付 3
ハイスタ	4
ハンガー (HAS II 型ST)	40
ラージハンガー (HAS-50A)	80
ポーターハンガー	15
ミドルハンガー	20
平置ベース	40
ハイベース	4
3連アーム	16
バンドア	8インチ 20
バンドア	6インチ 20
バンドア	14インチ (16)
Cクランプ(60φ →50φ)美術バトン用	40
短管(約70cm)	8
ケタ吊り用バトン(2間) 約11kg	16
ケタ吊り用バトン(1間) 約5kg	6
スリング 1.5m/2m	48/16
解釈棒 3.5~7m	2

スポット凡例 C8: 白熱球 MS: 白熱球 LN: ハロゲン球 S426: SourceFour26° 7C: EQQIII-7C  
※PARは、大・中H共用ですので使用時は別途打合せにて