照明サス吊り込み・回路図

長野県県民文化会館（大ホール）

〒380-0928　長野県長野市若里一丁目１番３号　026-226-0008

スプリンクラー制御弁

スプリンクラー制御弁

動力電源 3φ3W 200A（カムロック付）

DMX. OUT、2系統(LH用1)

※LHはC型60A下同回路、上同回路、奥は下、中、上同回路

LH下　奥　LH上

UH. 500Wﾊﾛｹﾞﾝ. 71. 72. 63. 22　140WLED. R. G. B. I(ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ). L(ﾗｲﾑ)

LH. 300Wﾊﾛｹﾞﾝ. 72. 59. 22. 40　140WLED. R. G. B. I(ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ). L(ﾗｲﾑ)

DMX. OUT、1系統

大ホリ
大黒幕
バトン 25
バトン 24
バトン 23
バトン 22
ﾊﾛｹﾞﾝ4色.LED5色×（上.中.下）
袖3（袖2.3連動）
バトン 21
バトン 20
バトン 19
(40cir)5S
LED4色×(上.中.下)5B　5Bri
引割4
バトン 18
バトン 17
バトン 16
バトン 15
バトン 14
(40cir)4S
LED4色×(上.中.下)4B　4Bri
引割3
バトン 13
バトン 12
中ホリ
バトン 11
袖2
正面反射板
(40cir)3S
LED4色×(上.中.下)3B　3Bri
引割2
バトン 10
バトン 9
バトン 8
(バトン兼12m)天井反射板後吊
バトン 7
バトン 6
1袖
バトン 5
(40cir)2S
LED4色×(上.中.下)2B　2Bri
引割1
バトン 4
バトン 3
バトン 2
天井反射板(バトン9m付)
(40cir)1S
LED4色×(上.中.下)1B　1Bri
バトン 1
暗転幕
定式幕
引割カーテン
どんちょう
防火戸

トーメンタワー
WC
ピアノ庫
照明仮設用電源 100V.300A.4P.90K（カムロック付）
音響電源 100V.30A.C型.10Cir
音響コネクター
DMX IN.OUT各2回線 LAN1回線
(20cir) PS

前 FOOT　2 1 4 3 2 1
FOOT 前　4 3 2 1 2 1
共通 OP
OP
OP

舞台操作盤

トーメンタワー
音響電源 100V.30A.C型.10Cir
DMX IN.OUT各2回線 LAN1回線
WC
音響コネクター

※1階客席ｾﾝﾀｰ後方　DMX-IN 4　C30.2口、ｲﾝｶﾑ回線
1階客席上手壁　DMX-IN 2　C30.1口、ｲﾝｶﾑ回線

花道　花道Foot　鳥屋
花道Foot　花道　鳥屋

凡例
- 1kWフレネル
- LED160Wフレネル(P.S)
- 1kW凸
- 575w.source four(26°)
- C型20Aｺﾝｾﾝﾄ
- C型30Aｺﾝｾﾝﾄ
- DMX-OUT
- LAN回線

サス回路は、すべて1回路2口
サス・フロアとも白抜回路番号は直/調切替可

縮尺1/100